

BD Rowa™ Vmax/Smart

Täglicher Ablauf

① Anlage einschalten

- 1 Den Hauptschalter auf die **An-Position** drehen.
- 2 Warten, bis auf dem Bildschirm die Aufforderung **Startknopf drücken** in der linken oberen Ecke erscheint.
- 3 **Starttaster** an der Anlage drücken.

Packungen einlagern

- 1 **Einlagerung** wählen.
- 2 **Wareneingang** oder **Rückläufer** wählen.
- 3 Für die Verfallsdaten-Eingabe **Verfallsdatum** auswählen, sofern keine automatische Verfallsabfrage eingestellt ist.
- 4 Wenn benötigt, verschiedene optionale Modi wählen:
 - Quaderförmig / rund
 - Mehrfacheinlagerung

Bei Nutzung dieses Modus müssen die Packungen dieselbe PZN und Verfallsdaten haben!

- 5 Den Securpharm-Code / Barcode der Packung scannen.
- 6 Packung in korrekter Position an der Einlagerungsschranke anlegen.

Sollte die Packung von der Anlage nicht akzeptiert werden, erscheint ein Hinweisfenster mit weiteren Informationen auf dem Monitor.

Auslagern / Lagerpflege

Zum Auslagern einer Packung oder um den Bestand eines Produktes zu überprüfen:

- 1 **Auslagern / Lagerpflege** anwählen > **Artikelübersicht**.
- 2 Nutzen Sie das Suchfeld, um nach einem bestimmten Produkt zu suchen, wählen Sie die gewünschte Anzahl von Packungen und lagern Sie diese aus.

Zur Lagerpflege:

- 1 **Lagerbestand / Auslagerung** wählen > **Lagerpflege**.
- 2 Nutzen Sie den Button **Schnellfilter**, um zwischen **Verfallsdatum**, **Ladenhüter** und **Wareneingang** umzuschalten.

② Anlage ausschalten

Die Anlage sollte mindestens 1 x pro Woche heruntergefahren werden.

- 1 **Power-Symbol** auf dem Bildschirm anwählen.
- 2 **Anlage herunterfahren** bestätigen.
- 3 Warten, bis der Bildschirm schwarz wird.
- 4 Den Hauptschalter auf die **Aus-Position** drehen.
- 5 Die Anlage für mindestens **fünf Minuten** ausgeschaltet lassen.

Dieser Prozess muss für jedes System und jede Komponente wiederholt werden.



Wollen Sie mehr lernen?

Besuchen Sie das BD Rowa™ Kunden Lerncenter via <https://clc.rowa.de>.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren lokalen Service Desk zu wenden.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Auch der Inhalt der Betriebsanleitung sollte sorgfältig gelesen und beachtet werden!

bd.com/rowa

BD, das BD-Logo, Rowa, Smart und Vmax sind Marken von Becton, Dickinson and Company oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2024 BD. Alle Rechte vorbehalten. (Jan-2024 NPM-3759)

